



O UCHOA BASS DI + PREAMP, é um poderoso e versátil preamplificador e Direct Box para baixo.

Possui 2 footswitches:

O primeiro foot aciona um preset de equalização apropriado para a técnica SLAP e o segundo foot é o BYPASS.

Possui também uma chave ACTIVE/PASSIVE, para ser selecionada de acordo com o baixo que vai ser ligado em sua entrada, sendo ele passivo ou ativo.

Possui 1 conector P10 para a entrada do instrumento, um conector P10 para a entrada do amplificador e 1 conector XLR para ser conectado diretamente à um mixer ou interface de áudio

DESCRIÇÃO DOS CONTROLES

HIGH: Controla a intensidade das frequências altas (agudos.) +/- 15dB 5KHz.

MID F: Controle paramétrico de médios, onde você escolhe a frequência que irá reforçar ou atenuar 150 à 1500Hz.

MID: Reforça ou atenua a frequência que você escolheu no controle paramétrico MID F +/-15dB.

LOW: Reforça ou atenua as frequências baixas (Graves) +/- 15dB 60Hz.

VOL: Controla o nível geral de saída.

Chave GND/LIFT: para evitar loops de terra (que geram hum) quando suas saídas P10 e XLR são ligadas em 2 equipamentos simultâneos.
Ex: Saída P10 conectada a um amp e saída XLR conectada a um mixer de áudio, simultaneamente.

ESPECIFICAÇÕES

Alimentação: 9v através de fonte bem estabilizada e bem filtrada.

Possui proteção contra polaridade invertida da fonte.

CUIDADOS E PRECAUÇÕES

Usar fontes bem estabilizadas e bem filtradas, para evitar zumbidos e danos ao pedal.

Embora o pedal possua proteção contra inversão de polaridade da fonte, não deve passar muito tempo ligado com a polaridade da fonte invertida, pois isso pode acarretar na queima dos componentes de proteção.

Para evitar isso use sempre fonte com polaridade correta.

IMPORTANTE: Ao ligar a saída balanceada em equipamentos que possuam Phantom Power (48v), desativar o referido Phantom Power para evitar oscilações no áudio.

OBS: Evite usar limpa contatos nos potenciômetros, pois isso pode ocasionar sérios danos aos mesmos.

