



O UCHOA BASS DI + PREAMP, é um poderoso e versátil preamplificador e Direct Box para baixo.

Possui 2 footswitches:

O primeiro foot aciona um preset de equalização apropriado para a técnica SLAP e o segundo foot é o BYPASS.

Possui também uma chave ACTIVE/PASSIVE, para ser selecionada de acordo com o baixo que vai ser ligado em sua entrada, sendo ele passivo ou ativo.

Possui 1 conector P10 para a entrada do instrumento, um conector P10 para a entrada do amplificador e 1 conector XLR para ser conectado diretamente à um mixer ou interface de audio

DESCRIÇÃO DOS CONTROLES

HIGH: Controla a intensidade das frequências altas (agudos.) +/- 15dB 5KHz.

MID F: Controle paramétrico de médios, onde você escolhe a frequência que irá reforçar ou atenuar 150 à 1500Hz.

MID: Reforça ou atenua a frequência que você escolheu no controle paramétrico MID F +/-15dB.

LOW: Reforça ou atenua as frequências baixas (Graves) +/- 15dB 60Hz.

VOL: Controla o nível geral de saída.

ESPECIFICAÇÕES

Alimentação: 9v através de fonte bem estabilizada e bem filtrada.

Possui proteção contra polaridade invertida da fonte.

Bypass: Sistema True Bypass, com indicação do efeito ligado/desligado via LED.

CUIDADOS E PRECAUÇÕES

Usar fontes bem estabilizadas e bem filtradas, para evitar zumbidos e danos ao pedal.

Embora o pedal possua proteção contra inversão de polaridade da fonte, não deve passar muito tempo

ligado com a polaridade da fonte invertida, pois isso pode acarretar na queima dos componentes de proteção

Para evitar isso use sempre fonte com polaridade correta.

